



Regelplan B I/16

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

[] Einrichtung einer Umleitung
 [] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

Querabspernung

durch doppelseitige Leitbake mit doppelseitiger gelber Warnleuchte und Absperrschrankengitter mit mindestens 3 gelben einseitigen Warnleuchten

Längsabspernung auf Fahrbahn des Knotenpunktarms

durch doppelseitige Leitbaken, Abstand max. 5 m

Querabspernung auf Fahrbahn einseitige Leitbaken

Abstand längs 1 – 2 m
 quer 0,6 – 1 m

mit gelben einseitigen Warnleuchten

Längsabspernung Kreisfahrbahn einseitige Leitbaken

Querabspernung auf Gehweg Absperrschrankengitter

Längsabspernung zum Gehweg durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [] Signalzeitenplan,
 [] Signallageplan
 [] Phasenfolgeplan

als Anlage beigegefügt und angeordnet

möglichst verkehrsabhängige Schaltung anordnen

an den nicht unmittelbar von der Arbeitsstelle betroffenen Zufahrten kann sich [DUNKEL-GELB-ROT-DUNKEL] als Signalfolge empfehlen

3) [] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft